

ONDERHOUD & VERZORGING

Volg onderstaande richtlijnen om optimale prestaties te garanderen, zowel in zoet- als in zoutwateromgevingen:

Voor Gebruik

Plaats de beveiligingsring en bevestig het polsbandje stevig om verlies te voorkomen, vooral onder water.

Controleer vóór het duiken de behuizing en knoppen op scheurtjes, beschadigingen of vuil. Als u twijfelt aan de afdichting, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de klantenservice.

Na Elk Gebruik

Verwijder de siliconen hoes.

Spoel de detector grondig af met schoon (kraan)water om zout, zand en vuil te verwijderen. Besteed extra aandacht aan de knoppen en de oplaadpoort.

Drogen

Laat de detector en de siliconen hoes op natuurlijke wijze drogen in een goed geventileerde ruimte.

Zorg ervoor dat de knopopeningen, oplaadpoort en alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze opbergt.

Gebruik geen föhn, oven of andere verwarmingsapparaten. Vermijd direct zonlicht, omdat te veel warmte de afdichtingen en interne onderdelen kan beschadigen.

Opslag

Berg het apparaat op in een koele, droge en stofvrije omgeving, uit de buurt van direct zonlicht en vocht.

Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld langer dan 3 maanden), laad het dan af en toe op om te voorkomen dat de batterij te ver ontladtd.

Veiligheidsinstructies

Haal het apparaat niet uit elkaar.

Voorkom sterke stoten en laat het niet vallen.

Ga voorzichtig om met het apparaat, vooral bij gebruik onder water.

AANKOOPDATUM

SERIENUMMER



EU-conformiteitsverklaring

Shenzhen Checkpoint Security Electronics Co., Limited verklaart hierbij dat deze metaaldetector voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende adres:

www.detectorportal.eu/compliance



Voor consumenten binnen de Europese Unie: Gooi dit apparaat niet weg bij het gewone huisvuil. Het symbool van de doorgestreepte afvalbak op dit apparaat geeft aan dat deze niet bij het huisvuil mag, maar volgens lokale regelgeving en milieueisen gerecycled moet worden.

EU-verantwoordelijke importeur

Quest Europe BV

Tolhusleane 1, 8401 GA Gorredijk,
Nederland info@quest-metaldetectors.eu

+316 401 0866

1. Zoekspoel
2. Aan/uitknop
3. Handgreep
4. Batterijdop
5. Schroefgat voor veiligheidsring
6. Magnetische oplaadpoort



Specificaties

Frequentie: 3,2 kHz
 Methode: Pulsinductie
 Waterdicht: Tot 60 m (200 ft)
 LED-zaklamp: Ja
 Batterij: 1400 mAh Li-ion
 Batterijduur: Tot 14 uur
 Oplaadkabel: Magnetisch
 Oplaadtijd: 4-5 uur
 Afstemming: Automatisch
 Waarschuwingen: Geluid + Trilling
 Lengte: 41 cm
 Zoekspoel: 19 cm diameter
 Handgreep: 4 cm
 Gewicht: 503 g
 Bedrijfstemperatuur: -20~50°C (-4~122°F)
 Garantie: 2 jaar

Inhoud van de verpakking

Scuba Tector II (met vaste beschermkap op de zoekspoel)
 Magnetische USB-opladekabel
 Siliconenhoes
 Beveiligingsanker
 Polsband (tegen verlies)
 Gebruikershandleiding

Bedieningsinstructies Aan/uitzetten

- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen
- Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uit te schakelen
- Zorg dat de detector bij het inschakelen uit de buurt blijft van grote metalen objecten of storingsbronnen

Opladen

- Bevestig de magnetische USB-kabel aan de oplaadpoort
- Gebruik een oplader met een output van **5V / 1-2A** voor het opladen
- Het duurt ongeveer 4 tot 5 uur om de detector volledig op te laden

Waarschuwingen voor de batterij

BELANGRIJK! Het apparaat werkt niet tijdens het opladen.

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (zoals bijvoorbeeld in de kofferbak of het dashboardkastje van een auto).
- Laad de batterij niet op bij temperaturen boven de 35°C (95°F) of onder 0°C (32°F)

Gebruik van de siliconenhoes

Deze detector wordt geleverd met een **siliconenhoes**, speciaal ontworpen voor gebruik onder water. Gebruik je de detector onder water, plaats dan de siliconenhoes over de aan/uit-knop.

- Hiermee wordt voorkomen dat fijn zand of vuil in de opening rond de knop komt.
- Dit zorgt voor een langere levensduur en minder slijtage.

REGISTREER UW QUEST DETECTOR

Wilt u uw Quest detector registreren? Ga dan naar onze website: www.questmetaldetectors.com, klik op "Support" en vervolgens op "Producten registreren" om uw tweejarige garantie te activeren. Lukt het niet om online te registreren? Neem dan contact op met uw dealer om het proces af te ronden.

QUEST METAALDETECTORS

3943 IRVINE BLVD STE 527, IRVINE, CA 92602

WWW.QUESTMETAALDETECTORS.COM